



- 4 回路，每回路 10A，總計最大輸出 30A。
- 兩組 15A AC 電源輸入，
- 一個供電 CH1、CH2,另一個供電 CH3CH4
- DMX 起始回路設定。
- 調光解析度為 256 階
- 100 --- 120 VAC 輸入，(可選用 220V AC)。
- C3 三次方線性調光曲線，如右圖，是輸入控制信號與輸出電壓的關係圖。
- 不需要前級就可進行自我檢測。
- 全自動電源頻率自動偵測，適用於不同地區的電源頻率，穩定調光輸出。
- 各回路可獨立設定 0---6.0%預熱功能，有效保護負載。
- 各回路可以獨立設定調光，非調光模式。
- 可放在桌面上操作也可裝配專有支架進行壁掛式操作。

技術資料

- 電源供應: 100 – 120V AC, 200 – 240V AC (45-63 Hz), 2 phases 插座輸入 (三相四線或是單相三線)
- 輸出訊號: 每回路最大輸出 10A, 總輸出 40A
- 數位訊號輸入: DMX512-1990 (3pin XLR,公座和母座; 6P 4C or 6C 電話接頭)
- 預熱設定: 0 --- 6%
- 外觀尺寸: 220(長) x 270(寬) x 85(高) mm
- 重量: 3.2 Kg