



- 輸出總通道 192 通道
- 數據輸出格式：國際標準 DMX512
- 支援輸入接口：標準 9pin RS232, USB 轉 RS232, TTL5V 的 RS232 以及 RS485 接口
- 面板 12 個程序場景直控按鍵
- 最多可同時支援四台 CR004P 串接使用
- CR004P 主要控制方式
 1. 可直接通過 CR004P 面板上的按鍵進行操控與設置控制台
 2. 可通過「接口 A」或「接口 B」來接收「MH-Player 播放器」的控制信號，實現音視頻文件同步觸發燈光程序的輸出
 3. 可通過「接口 A」或「接口 B」來接收「主控制器」傳來的控制碼，實現對燈光程序的輸出控制（此方法主要用於智能應用場合，其中「主控制器」為可輸出串口控制碼的任何設備）
 4. 可通過 CR004P 的「牆板端口」與「KTV 牆板」或「中控設備」進行連接，實現對 CR004P 控制台燈光程序的操控
- 輸入電壓：AC90~240V 50/60Hz
- 重量：1.6KG/2.8KG
- 適合安裝 19" 1U