



- 現在，Antari Z-1020 已經升級為 Z-1520 機種，除了秉持 Antari 煙霧一貫的乾燥潔淨，瞬間輸出煙霧量也更為強大有力。內置 22 顆高瓦數的 RGB LED 燈，能投射在煙霧上產生單色或多種顏色的變化和選擇。
- 除了內建有 DMX512 系統，更具備有主從控模式。
- 一台煙霧機不只有單一的煙霧輸出功能，還能同時飽和與豐富燈光效果的變化，非常耀眼。

### 技術資料

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ➤ 電壓：AC100-120V/AC220-240V 50Hz/60Hz | ➤ 控制：手動控制/DMX/定時控制/主從控制/無線控制    |
| ➤ 功率：1,600 瓦                         | ➤ DMX 控制通道：8ch                  |
| ➤ 輸出高度：約 6 公尺                        | ➤ DMX 信號輸出入：XLR 3-pin/XLR 5-pin |
| ➤ 加熱時間：5 分鐘                          | ➤ 環境溫度：0°C – 40°C               |
| ➤ 耗油量：150 ml/min                     | ➤ 重量：10.4 kg                    |
| ➤ 油桶容量：2.4 Liters                    | ➤ 尺寸：L 418*W295* H210 mm        |
|                                      | ➤ 使用油品：FLC 快速消散煙霧水              |

## 可遠購配件



標配 W-2 無線控制模組



選配 FX-4 飛行箱



選配 FLC 快速消散煙霧水

## 產品特寫

