



- 通訊協議：基於 ArtNet 協議網路數據通信，可接收和發送網路 DMX 數據；並將網路 DMX 數據與國際通用之 DMX512 數據進行轉換。
- 可輸入或輸出 1 路 ArtNet 數據。
- 可輸入或輸出 4 路 DMX512 數據(共 2,048 通道)。
- 可以在廣播或單播模式下管理 ArtNet。
- 兼容 ArtNet 協議燈光軟體和燈光控制台，輸出的 DMX512 數據可控制 DMX 協議燈具。
- 可實現雙向轉換：ArtNet 數據轉 DMX512 或 DMX512 數據轉 ArtNet 數據。
- 所有網路配置數值可通過設備上按鍵進行修改，無需連接到電腦即可設置。
- 輸入電壓：AC90~240V/50-60Hz
- 消耗功率：10W
- 安裝：標準 19"機櫃 1U
- 尺寸：48x12.5x4.5 cm
- 重量：2.0 kg